

# NDV-8502-RX

Artikelnummer: 234162



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,  
4,4-10mm, Analyse, IK10, Innen, PoE

## Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Inneneinsatz

HD-Auflösung bis 2 Megapixel, 60fps

Motorbetriebenes Schwenken, Neigen, Rollen und Zoomen (PTZ)

Intelligent Video Analytics (IVA)

Starlight X Technologie für extrem hohe Lichtempfindlichkeit

Wide Dynamic Range (HDR X 144dB)

Varifokal-Objektiv mit 3-9mm Brennweite

Integriertes Mikrofon, abschaltbar

2 SDXC/SDHC-microSD-Kartensteckplätze, bis zu 2 TB

Stromversorgung: PoE IEEE 802.3af

## Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP 8000i
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,0061 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,3
Low Speed Shutter	nein

# NDV-8502-RX

## Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	HDR X 144dB
Bewegungsmelder	Intelligent Video Analytics (IVA)
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	4,4 - 10 mm
Bildwinkel horizontal	110 - 48°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	Integriertes Mikrofon
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +55°C
Schutzart	IP5X
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	F.01U.393.108

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
221594	NDA-8000-CBL	Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i, Ersatzteil
221600	NDA-8000-PIP	Adapter, Hängemontage, Innen, für Bosch Flexidome
221603	NDA-8000-SP	Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i
221604	NDA-8000-TBL	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i, Ersatzteil
234171	NDA-8001-IC	Montagesatz, für Deckenbau, für Bosch NDV-8000i
234170	NDA-8001-IP	IP54-Schutz, für Bosch Kameras, 3 Stück
234172	NDA-8001-PLEN	Montagesatz, für Deckeneinbau, geschlossen für Lüftungskanäle für Bosch NDV-8000i

# NDV-8502-RX

## Fortsetzung Zubehör

218640	NDA-U-PA0	Anschlusskasten, für Bosch Autodome, hängende Montage, ohne Netzteil, IP66
218585	NDA-U-PA2	Anschlussbox für 230V, Spannungsversorgung für 24VAC für Autodome 4000i oder 5000i
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter, universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter, klein, für Bosch Kameras
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Verlängerungsrohr, für Bosch Dome, hängende Montage, 50cm
232717	NDA-U-PMTS	Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, kurz, 11cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, klein, für Bosch Kameras
218109	NDA-U-WMT	Wandarm, für Bosch Dome, hängende Montage
209165	SFP-2	SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
209166	SFP-3	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform
140387	VG4-SFP SCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

