

## AXIS T91R61

### Zum Neigen von Axis Netzwerk-Radar-Meldern

Die AXIS T91R61 Wall Mount ermöglicht eine flexible Montage und das Neigen von Axis Netzwerk-Radar-Meldern. Der einstellbare Arm kann bis zu 90 Grad geneigt werden, um einen optimalen Winkel für die Erfassung zu ermöglichen. Die AXIS T91R61 ist dank des pulverbeschichteten Aluminiumgehäuses, das gemäß IK08- und NEMA 250 Typ 4X zertifiziert ist, robust und witterungsbeständig. Die AXIS T91R61 umfasst eine AXIS T94R01P Conduit Back Box für die Verwendung von Kabelschutzprodukten und ist kompatibel mit 3/4-Zoll-Kabelführungen, M25 Kabelschutzprodukten und dem Axis Conduit Interface (ACI)-Adapterprogramm.

- > **Kompatibel mit Axis Netzwerk-Radardetektoren**
- > **Neigungswinkel von 90 Grad**
- > **Wasser- und staubgeschützt**
- > **Einfach zu installieren**



# AXIS T91R61

Allgemeines		Zulassungen
<b>Unterstützte Produkte</b>	AXIS D2050-VE Network Radar Detector	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 Type 4X
<b>Gehäuse</b>	Pulverbeschichtet, chromiertes Aluminium Farbe: Weiß NCS S 1002-B Schrauben aus rostfreiem Stahl	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>
<b>Abmessungen</b>	147 x 80 x 120 mm	Installationsanleitung AXIS T94R01P Conduit Back Box
<b>Gewicht</b>	0,9 kg	<b>Optionales Zubehör</b>
<b>Maximale Belastung</b>	5 kg	AXIS T91B47 Pole Mount AXIS T94R01B Eckhalterung Weiteres Zubehör finden Sie unter <a href="http://axis.com">axis.com</a> .
<b>Kabelführung</b>	Rückseite: Kabeldurchführung Seite: Kabeldurchführungen M20 (3/4")	<b>Gewährleistung</b>
<b>Umgebung</b>	Innenbereich Außenbereich	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Verantwortung für die Umwelt:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)