

## PC-MC101-E

### Industrieller Medienkonverter für 10/100BaseTX und SFP

Dieser industrielle Medienkonverter wurde eigens für Anwendungen mit hoher Datenlast, wie z.B. Video over IP, Video streaming entwickelt. Die kompakte Bauform, der grosse Temperaturbereich und die hohe Flexibilität machen diesen Medienkonverter ideal für abgesetzte Standorte. Durch die Verwendung von SFPs mit 100 MBit/s lässt sich der PC-MC101-E an praktisch alle gängigen Zentralenswitche anbinden. Zusätzlich sind Versionen mit festen Optiken erhältlich. Durch das mitgelieferte Montagezubehör lässt sich der Medienkonverter einfach auf einer Hutschiene oder an eine Wand montieren.



Variable Optik durch SFP oder fixe Optik  
 Kupferport 10/100TX  
 LWL-Port 100 SFP oder feste Optik  
 Kompakte und robuste Bauweise  
 Erweiterter Temperaturbereich  
 Speisung 12-60VDC/18-36VAC

### ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Kupferport	1x10/100BaseTX, RJ45
LWL-Port	1x100 SFP, LC-Stecker 1x100BaseFX, SC-Duplex Stecker
Normen	802.3 10BaseT 802.3u 100BaseT(X) and 100BaseFX
Speisespannung	12-60VDC/18-36VAC, Schraubklemme
Leistungsaufnahme	<2W
Betriebstemperatur	-40° bis +75°C
Abmessungen	59 x 36 x 50mm (BxHxT)

## GEHÄUSE / VERSIONEN

	<p>PC-MC101-E</p>	<p>Ohne SFP Ohne Speisung Inkl. Montagezubehör</p>
	<p>PC-MC101-ECD-M</p>	<p>Fixe Optik: 100BaseFX- Multimode, SC-Duplex Ohne Speisung Inkl. Montagezubehör</p>
	<p>PC-MC101-ECD-S</p>	<p>Fixe Optik: 100BaseFX- Singlemode, SC-Duplex Ohne Speisung Inkl. Montagezubehör</p>
	<p>Montagezubehör</p>	<p>Mitgeliefertes Montagezubehör für Wand- und Hutschienenmontage</p>

Version: 27.5.2015, Änderungen vorbehalten

Schweiz barox Kommunikation AG  
Deutschland barox Kommunikation GmbH

CH-5405 Baden-Dättwil  
D-79539 Lörrach

Tel. ++41 56 210 45 20  
Tel. ++49 7621 5500 280

mail@barox.ch  
mail@barox.de

www.barox.ch  
www.barox.de