

# NDP-4502-Z12

Artikelnummer: 218094



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 12x, 1920x1080, Aufbau Innen, PoE+, IK10, IP65

## Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera

Auflösung: 1920x1080 Pixel, 60 fps

12x Zoomobjektiv und 16x Digitalzoom

Für den Inneneinsatz, Aufbaumontage

Integrierte Essential Video Analysis

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

microSD-Kartenslot (max. 2TB, microSDXC)

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -10°C ~ +55°C

Schutzart IP65, Vandalismusgeschützt IK10

## Spezifikationen

Serie	Bosch Autodome IP 4000i
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux
Lichtempfindlichkeit	30 IRE, bei F1,6
Low Speed Shutter	nein

# NDP-4502-Z12

## Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 94dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Zoom
Brennweite	5,3 - 64 mm
Zoomfaktor	12x
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	58,5 - 4,9°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	160°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	160°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	24VAC, HiPoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Schutzart	IP65
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	F.01U.319.485

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
218108	NDA-4020-PIP	Adapter, für Bosch Autodome 4000i, hängende Montage
219380	NDA-4020-PTBL	Kuppel, getönt, für Bosch Autodome 4000i
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte, für Eckmontage, für Bosch Kameras
218640	NDA-U-PA0	Anschlusskasten, für Bosch Autodome, hängende Montage, ohne Netzteil, IP66

## NDP-4502-Z12

### Fortsetzung Zubehör

218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter, universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Verlängerungsrohr, für Bosch Dome, hängende Montage, 50cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, klein, für Bosch Kameras
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm, für Bosch Dome, hängende Montage
214348	NEZ-A4-SMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Autodome IP 4000

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
 Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

