

MCB-72M2712M0A

Artikelnummer: 218307



MCB-72M2712M0A
1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot,
WDR, 2,7-12mm, 12/24V, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor
Integrierte Anschlussbox
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar
Motorisiertes Objektiv 2,7~12mm
ROI (Region of Interest) WDR Modus
IP67, Eingebaute Heizung

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
Einfache und aufgeräumte Verkabelung
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

Spezifikationen

Serie	eneo Multisignal, eneo COAXIZE
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux, bei F1,4, 40IRE
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

MCB-72M2712M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 12 mm
Blendensteuerung	DC
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	99 - 35 °
Bildwinkel vertikal	55 - 20 °
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium
Scheibenheizung	ja
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Leistungsaufnahme	10,5W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Schutzart	IP67
Hersteller-Nr.	218307

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
202641	PM-42A	Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, Candid L, W3, WB1, AK-5, AK-4
211257	HDA-3000E	HD Extender, HD-SDI, EX-SDI, 12V
212984	TVA-1201TRA	HD-TVI Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	HD-TVI Sender+Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen, Passiv
212987	TVA-1101EA	HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen
70527	NE-132/AC24V	Netzgerät 230VAC/24VAC (1,0A)
214236	TAM-4MM1001M0A	HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen
217344	MAM-5ME1001MTA	Multisignal Konverter, HD-TVI, AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

MCB-72M2712M0A

Fortsetzung Zubehör

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

