

# MCB-64A0003M0A

Artikelnummer: 218572



MCB-64A0003M0A  
 1/2,9" HD Kamera 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom,  
 WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

## Hauptmerkmale

- .....
- 1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor
- .....
- Integrierte Anschlussbox
- .....
- Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm
- .....
- Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB
- .....
- DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
- .....
- Point of Interest und Smart Motion Zoom
- .....

- .....
- Auflösung max. 2560x1440@25/30fps
- .....
- Einfache und aufgeräumte Verkabelung
- .....
- Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
- .....
- Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
- .....
- ROI (Region of Interest) WDR Modus
- .....
- IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar
- .....

## Spezifikationen

Serie	eneo COAXIZE, eneo Candid Small
Auflösung Pixel	2560x1440, 1920x1080, 1280x720
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,6, 40IRE
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

# MCB-64A0003M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	3,2 - 9 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	3x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	78 - 6 °
Bildwinkel vertikal	42 - 3 °
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium
Scheibenheizung	ja
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, Composite (FBAS) SUB, EX-SDI, HD-SDI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Leistungsaufnahme	9,5W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Schutzart	IP67
Hersteller-Nr.	218572

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
202641	PM-42A	Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, Candid L, W3, WB1, AK-5, AK-4
211257	HDA-3000E	HD Extender, HD-SDI, EX-SDI, 12V
212984	TVA-1201TRA	HD-TVI Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	HD-TVI Sender+Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen, Passiv
212987	TVA-1101EA	HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen
70527	NE-132/AC24V	Netzgerät 230VAC/24VAC (1,0A)
214236	TAM-4MM1001M0A	HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen
217344	MAM-5ME1001MTA	Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC

# MCB-64A0003M0A

## Fortsetzung Zubehör

218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
--------	-----------	---

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Ansprechpartner: Volker Kappen  
Tel.: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

