

NDP-5512-Z30C

Artikelnummer: 221612

NDP-5512-Z30C

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1080, 30x, Einbau, PoE+, IP51

Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera	Auflösung: 1920x1080 Pixel, 60 fps
30x Zoomobjektiv und 16x Digitalzoom	Inneneinsatz, Deckeneinbau
Integrierte Essential Video Analysis	Videokompression: H.265, H.264, MJPEG
microSD-Kartenslot (max. 2TB, microSDXC)	Stromversorgung: 24VAC, PoE+
Betriebstemperatur: -10°C ~ +60°C	

Spezifikationen

Serie	Bosch Autodome IP 5000i
Auflösungsstandard	HD 1080p
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.265, H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,018 Lux, bei F1,6, 30 IRE
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	Intelligent AE
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Zoom
Brennweite	4,5 - 135 mm

NDP-5512-Z30C

Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	60,9 - 2,4 °
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	120 °/Sek.
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	300 °/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	2
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	24VAC, PoE+
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +60°C
ONVIF	ja
Hersteller-Nr.	F.01U.345.123

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
140387	VG4-SFPCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes
200537	UPA-2450-50	Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen
207726	VGA-IC-SP	Halterung, für Zwischendecken, für Bosch Autodomes, Deckeneinbau
219381	NDA-5020-PTBL	Kuppel, getönt, für Bosch Autodome 5000i
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000

NDP-5512-Z30C

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

