

NTE-3503-F03L

Artikelnummer: 230107



1/2,9" Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3072x1728, H.265, 2,8mm, Infrarot, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Turret Dome für den Außeneinsatz

FullHD Auflösung bis 3072x1728 Pixel

Essential Video Analytics

Infrarotbeleuchtung mit 15m Reichweite

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

2,8mm Objektiv mit 94° Bildwinkel

Regions of Interest

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Schutzart IP66, Vandalismusschutz IK10

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP Turret 3000i IR
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3072x1728
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux

NTE-3503-F03L

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,6
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Essential Analytics
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	94°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	keine Angabe
Heizung	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	F.01U.385.766

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
228210	NDA-3080-4S	4S Adapterplatte, für Bosch NDE-3000
228209	NDA-3080-CND	Panzerrohradapter, für Bosch NDE-3000
227307	NDA-3080-PIP	Adapter, für Bosch NDE 3000i, hängende Montage
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte, für Eckmontage, für Bosch Kameras
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter, universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter, klein, für Bosch Kameras
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, 31cm

NTE-3503-F03L

Fortsetzung Zubehör

218111	NDA-U-PMTE	Verlängerungsrohr, für Bosch Dome, hängende Montage, 50cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, klein, für Bosch Kameras
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm, für Bosch Dome, hängende Montage
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
205318	UPA-1220-50	Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: www.c-tac.com

