

NDM-7702-A

Artikelnummer: 231837



Netzwerk Multisensor Kamera, Tag/Nacht, 12 Megapixel@30fps, 3,7-7,7mm, IVA, Audio, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Multisensor-Kamera für den Außenbereich
 Auflösung bis 12 Megapixel (4x 3 Megapixel)
 Intelligent Video Analytics (IVA)

Wide Dynamic Range 120dB
 Temperaturbereich -50°C bis +55°C
 Stromversorgung: 24VAC oder PoE

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome Multi 7000i
Auflösungsstandard	12 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	4x 2048x1536
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,091 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,9
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC

NDM-7702-A

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Intelligent Video Analytics (IVA)
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,7 - 7,7 mm
Bildwinkel horizontal	81,9 - 39,5°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10, NEMA 4X
Hersteller-Nummer	F.01U.389.262

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
232475	NDA-7051-PIPW	Adapter für Hängemontage, für Bosch Flexidome Multi IR, 220mm
218640	NDA-U-PA0	Anschlusskasten, für Bosch Autodome, hängende Montage, ohne Netzteil, IP66
218585	NDA-U-PA2	Anschlussbox für 230V, Spannungsversorgung für 24VAC für Autodome 4000i oder 5000i
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter, universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter, klein, für Bosch Kameras
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Verlängerungsrohr, für Bosch Dome, hängende Montage, 50cm

NDM-7702-A

Fortsetzung Zubehör

232717	NDA-U-PMTS	Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, kurz, 11cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, klein, für Bosch Kameras
219382	NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm, für Bosch Dome, hängende Montage
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
209165	SFP-2	SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
209166	SFP-3	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform
140387	VG4-SFP SCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: www.c-tac.com

