

# NDS-5703-F360LE

Artikelnummer: 232472



Netzwerk Fix Dome, 360° Fisheye, 6 Megapixel, IVA, Audio, HDMI, IK10, NEMA4X/IP66

## Hauptmerkmale

Netzwerk Panomara-Kamera für den Außenbereich

360° Fisheye-Objektiv

HD-Auflösung bis 6 Megapixel bis 30fps

Kamera- oder clientseitige Entzerrung zur einfachen Integration

Intelligent Video Analytics (IVA)

Audio-I/O und Mikrofon

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Bewegungs- und Sabotageerkennung

Temperaturbereich -40°C bis +55°C

Stromversorgung: 12VDC, 24VAC, PoE

## Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome Panoramic 5100i
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3000x3000
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,099 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F2,0

# NDS-5703-F360LE

## Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Dynamic Noise Reduction
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Intelligent Video Analytics (IVA)
Objektiv Typ	Fisheye
Brennweite	1,155 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	360°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	HDMI
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10, NEMA 4X
Hersteller-Nummer	F.01U.385.630

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
221600	NDA-8000-PIP	Adapter, Hängemontage, Innen, für Bosch Flexidome
221601	NDA-8000-PIPW	Adapter, Hängemontage, Außen, für Bosch Flexidome
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte, für Eckmontage, für Bosch Kameras
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter, universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter, klein, für Bosch Kameras
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, 31cm

## NDS-5703-F360LE

### Fortsetzung Zubehör

218111	NDA-U-PMTE	Verlängerungsrohr, für Bosch Dome, hängende Montage, 50cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, klein, für Bosch Kameras
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm, für Bosch Dome, hängende Montage
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
213917	SFP-2	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
213918	SFP-3	SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC
140387	VG4-SFP SCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
 Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

