



- Protokollkonverter
- Hinzufügen von Daten externer Quellen zu Videos
- Einspeisung via RS232 oder RJ45

## NPC II

Protokollkonverter zum Einblenden von Texten von z.B. Kassen, Wiegesystemen, Geldautomaten und Barcodescannern in Kamerabildern. Die Daten werden wahlweise über RS232 oder WLAN übertragen, auf kompatiblen Luna Rekordern (lunaIP NVR und lunaHD Systeme) in einer Datenbank gespeichert und sind auswertbar. Der NPCII wird über eine migelieferte Software am PC konfiguriert (Protokoll, Baudrate). Position, Farbe, Größe, etc. der Einblendungen sind über die Rekorder einstellbar. Bei der Wiedergabe der Kamerabilder können diese Texte optional ausgeblendet werden.

| Technische Daten    |  |
|---------------------|--|
| Typ                 | Protokollkonverter   |
| Schnittstellen      | Eingänge:<br>1x RS232, 9-Pol, SUB-D Stecker<br>1x 10Mbit Ethernet RJ45<br>Ausgänge:<br>1x RS232, 9-Pol, SUB-D Stecker<br>1x 10Mbit Ethernet RJ45 |
| Gehäuse/Material    | Aluminium, Gehäuse Kunststoff  |
| Farbe               | Grau/Granit  |
| Spannungsversorgung | 9~12VDC, min. 400mA (Netzteil im Lieferumfang)   |
| Abmessungen         | 100mm(L) x85mm(B) x 31mm(H)  |
| Gewicht             | 500g   |
| Lieferumfang        | Konverter, Software,<br>Bedienungsanleitung, RS232<br>Kabel, CAT5 Netzkabel,<br>Nullmodem Steckadapter,<br>Steckernetzteil                       |

