



DATENBLATT

KAMERA-ANSCHLUSSKASTEN AK 250-230.AUFBAU

Kamera-Anschlusskasten

Anschlusskasten zur Montage am DEKOM-Kameramast (auf die vorhandene Mastluke). Es können max. 2 Kameras mit unterschiedlicher Spannungsversorgung über diesen AK versorgt werden. Das Design bietet Platz für max. 2 Mini - LWL Sender (Zubehör).

Typ:	Kamera-Anschlusskasten AK 250-230.Aufbau
Maße:	H 200 x B 300 x T 150 mm
Werkstoff:	Edelstahl
Schutzklasse:	IP 65
Ausstattung:	Anschlussklemmen bis 2,5 mm ² 230 VAC mit Eingangssicherung Netzteil 24 VAC / 4 A Netzteil 12 VDC / 2 A DAE (Druckausgleichsmembran) 2 x Kabeleinführung M16 4 x Kabeleinführung M20
Montagearten:	DEKOM Kameramast mit Ø 250mm an vorhandener Mastluke
Zubehör:	Medienkonverter DEKOM KC-FTL Serie Masthalterung DMA-960 Mini-Spleiß-Kassette Kabelübergangskasten AK-380VAC-230VAC Schließzylinder
Lieferumfang:	Montageschiene für Mastluke Komponenten eingebaut und vorverdrahtet
Produktfoto:	Abbildung ähnlich