

PC-PMC101-GE

Industrieller Medienkonverter mit PoE+ für 10/100/1000BaseTX auf SFP

Dieser industrielle Medienkonverter wurde eigens für Anwendungen mit hoher Datenlast, wie z.B. Video over IP oder Video streaming entwickelt. Die kompakte Bauform, der grosse Temperaturbereich und die hohe Flexibilität machen diesen Medienkonverter ideal für abgesetzte Standorte. Der Medienkonverter hat einen optischen SFP-Port und einen Kupferport mit 10/100/1000TX, der PoE 802.3af/at unterstützt. Durch das mitgelieferte Montagezubehör lässt sich der Medienkonverter einfach auf einer Hutschiene oder an eine Wand montieren.



SPEZIFIKATIONEN

Kupfer Port	1 x 10/100/1000TX mit PoE+
Uplink Port	1 x 100/1000SFP
Stecker	Kupfer: RJ45, LWL, LC-Duplex oder Simplex je nach SFP
Security	FCC Class A, CE

Normen	<p>802.3, 10Base-T Ethernet</p> <p>802.3u, 100BaseTX und 100BaseFX Fast Ethernet</p> <p>802.3ab 1000BaseTX, Gigabit Ethernet</p> <p>EN55022/24, ITE Equipment</p> <p>EN50155, Elektronische Geräte für Bahneinsatz</p> <p>EN50121-3-2, Bahneinsatz, Elektromagnetische Verträglichkeit</p> <p>EN50121-4, Bahneinsatz, Elektromagnetische Verträglichkeit</p> <p>EN55011, ISM (Industrial, Scientific and Medical Equipment)</p> <p>EN60950-1, Sicherheit</p> <p>EN50155 / EN60068-2-6, Vibration</p> <p>EN50155 / EN60068-2-27, Schock</p> <p>EN50155 / EN600-2-32 Freier Fall</p>
Speisespannung	<p>12-56VDC ohne PoE</p> <p>48-56VDC mit PoE</p>
Leistungsaufnahme	Max. <4W, ohne PoE
Betriebstemperatur	-40°C bis +75°C
Abmessungen	104x36x82mm (HxBxL), alle Masse ohne Stecker

TYPEN / MERKMALE

	Artikelbezeichnung	Merkmale
	PC-PMC101-GE	Ohne SFP Ohne Speisung

Version 29.302016, Änderungen vorbehalten

Schweiz barox Kommunikation AG
 Deutschland barox Kommunikation GmbH

CH-5405 Baden-Dättwil
 D-79539 Lörrach

Tel. ++41 56 210 45 20
 Tel. ++49 7621 5500 280

mail@barox.ch
 mail@barox.de

www.barox.ch
 www.barox.de